Gigaset S820H

Kontaktmanager mit smarter Bedienung

› Mobilteil zur Erweiterung von Gigaset S820 und S820A
› Smarte Bedienung per Touch-Display und Tasten
› Personalisierbares Display für wichtige Anwendungen
› Adressbuch für bis zu 500 Kontakte (vCards), synchronisierbar per PC

Leistungsmerkmale

- o Hybrides Bedienkonzept über Touch-Display und Tasten
- o Personalisierbares Ruhe-Display für
  – 6 wichtige Anwendungen: Telefonbuch, Anrufliste, Internruf, SMS, Babyphone Direktwahl, Erreichbarkeit
  – 3 Info-Anzeigen: Uhr, Kalender, Wecker
- o Komfortables Anrufmanagement mit: Tag-/Nachtmodus, „Ruhe vor anonymen Anrufen“ und Sperrliste für 15 Rufnummern
- o PC-Synchronisation per Bluetooth® oder Mini-USB

Touch-Display

- o 6,1 cm (2,4“) TFT-Farb-Display: 37 x 50 mm (B x H), Auflösung: 240 x 320 Pixel
- o Einfache Bedienung per sensitiver Touch-Technologie
- o Diverse Screensaver einstellbar: Analoguhr, Digitaluhr, persönliche Bilder oder Dia-Show
- o Individuelle Menükonfiguration für 6 wichtige Funktionen, z. B. Telefonbuch, Wecker, etc.
- o Status-Anzeigen:
  – Feldstärke- und Akkuladeanzeige, ECO Modus ein/aus
  – Anrufbeantworter, Bluetooth®, etc.
- o Im Gespräch:
  – Touch-Piktogramme für Funktionen wie z. B. Konferenz, Makeln, Rückruf, Mute, etc.
  – Anzeige der Gesprächsdauer

Tastatur

- o Hochwertige Wähltastatur, weiß beleuchtet
- o Beleuchtete „Abheben- / Freisprechtaste“, grün beleuchtet
- o Nachrichtentaste, signalisiert verpasste Anrufe
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste einstellbar
- o Klingel ein / aus über *-Taste
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten) einstellbar

ECO DECT

- o Strahlungsfrei* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen**/***
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
  – 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
  – Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch durch moderne Schaltnetzteile

Adressbuch und Wahlfunktionen

- o Adressbuch für bis zu 500 Kontakte (vCards) (Name, Vorname, 4 Rufnummern, Geburtstag, VIP-Melodie und Foto für Picture CLIP)
- o Telefonbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen
- o vCard-Austausch mit Handy / PC per Bluetooth® oder Mini-USB
- o Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWV), Flash einstellbar
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

Akustik

- o Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität
- o Einfache Lautstärke-Regelung über seitliche Tasten am Mobilteil
- o Freisprech- und Hörerlautstärke in 5 Stufen einstellbar

Komfortables Anrufmanagement

- o Anruferanzeige mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- o Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP)
- o 20 Klingelmelodien am Mobilteil einstellbar
- o Bilder für Picture CLIP und individuelle Melodien (JPEG, BMP, MP3, etc.) downloadbar
- o Anrufschutz:
  - – „Ruhe vor anonymen Anrufern": Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
  - – Tag-/Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung (ausgenommen VIP-Anrufe)
  - – Sperrliste für 15 Nummern: nur optische Rufanzeige oder komplette Anrufsperre
- o SMS-Benachrichtigung bei verpassten Anrufen
- o Anrufweiterleitung z. B. zu einem Mobiltelefon
- o Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

Nachrichten-Center

- o Anzeige verpasster Nachrichten über blinkende „Nachrichtentaste" am Mobilteil und LED an Basis
- o Anrufliste für: alle Anrufe, abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge) mit Datum und Uhrzeit
- o Liste entgangener Termine, SMS-Nachrichten

PC-Anschluss

- o Per Bluetooth® (Serial Profile)
- o Per Mini-USB (Datenkabel nicht im Lieferumfang)
- o Adressbuch-Abgleich inkl. Bilder mit Microsoft Outlook
- o Cloud-Synchronisation mit Google-Kontakten
- o Download von Bildern für Picture CLIP, Screensaver, Dia-Show und Sounds für Klingelmelodien (JPEG, BMP, MP3, etc.)
- o Speicher für Bilder / Sounds: ca. 3,5 MB (max. 200 Sounds und 240 Bilder)
- o CTI-Unterstützung: Wählen aus Outlook und sprechen am Mobilteil
- o Mit kostenloser Software Gigaset QuickSync für Betriebssysteme: Windows 7, Vista, XP und Mac

Weitere Funktionen

- o Organizer:
  - – Kalender / Terminplaner
  - – Wecker mit Schlummer-Funktion
  - – separate Klingelmelodien einstellbar
- o Babyphone (Babyalarm) mit Gegensprechfunktion
  - – an extern, z. B. zum Handy
  - – oder intern, an zusätzliches Mobilteil

SMS-Funktion

- o Automatische Registrierung am SMS-Service-Center
- o Senden / empfangen von SMS mit bis zu 612 Zeichen
- o Speicher für ca. 50 SMS

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile und mit dem Freisprech-Clip Gigaset L410

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- o 3er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- o Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

Technische Daten

Konfiguration

- o Zur Erweiterung an Gigaset S820 / S820A
- o An anderen Gigaset Basisstationen mit eingeschränkter Funktionalität (DECT / GAP)
- o

> **Kompatibilitätshinweis:**
> Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter www.gigaset.com/de/kompatibilitaet

Standards	DECT, GAP

Mobilteil

o Reichweite:	
– im Gebäude:	bis zu 50 m
– im Freien:	bis zu 300 m
o Standby-Zeit:	bis zu 250 Std. (bei aktivierter Displaybeleuchtung ca. 90 Std.)
o Sprechzeit:	bis zu 20 Std.
o Akku:	2 x NiMH-Akku (AA)
o Ladezeit:	ca. 9 Std.
o Abmessungen:	154 x 54 x 28 mm (L x B x T)
o Gewicht:	ca. 155 g (inkl. Akku und Gürtelclip)

Ladeschale

o Stromversorgung:	230 V Schaltnetzteil
o Abmessungen:	40 x 81 x 80 mm (H x B x T)
o Gewicht:	ca. 40 g

Lieferumfang

- o 1 Mobilteil Gigaset S820H mit:
  - – 2 x NiMH-Akku
  - – Akku-Deckel
  - – Gürtelclip
- o 1 Bedienungsanleitung

Gerätefarbe

- o Pianoschwarz

* Abschaltung der DECT-Sendeleistung
** Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen
*** Abhängig von der Basisstation